

BANDIT[®] 320 FLASH

Stand alone 30 min

afmetingen
180x180x90mm



Elektronica:


Flash controller geïntegreerd in een tamper beveiligde Bandit 12V voedingskast, afmetingen 295x250x90mm

Aansluitingen:

- 12 V voedingskast: - 12V voeding
- flash controller
- flash controller:
- voorgemonteerd af fabriek
 - aan te sluiten: draad (4 mm²) van groene connector (LED + -) naar connector in de flash module



achterkant flashblock



muursteun 165x50 mm



inbus zeskantbout

gaten montagepinnen

inbus zeskantbout

Activatie: In alarm modus (mistuitstoot), 30 minuten activatie flash LED's.

Opgelet; rekening houden met minstens 15 minuten cooling down voor een volgende flash LED activatie.

Switch functie:



TEST

test switch: test flash LED's zolang deze switch wordt ingedrukt (max 3 minuten) hou er rekening mee dat voor iedere seconde flash LED activatie, 5 seconden cooling down nodig zijn voordat men de flash LED weer kan activeren of testen.



ISOLATE

isolate switch: indrukken om de flash LED te deactiveren.

Zo lang de flash LED's gedeactiveerd zijn, zal de rode led boven de isolate switch aan zijn en zal de OK out contact op de flash controller open zijn.

Deze ok out contact best in serie te verbinden met de aansluitdraden van de OK out van de Bandit mistgenerator.